



N速 智慧無線同步雙頻

智慧300Mbps 2.4GHz 5GHz自動偵測及切換
獨家功率放大設計，5GHz也能達百坪大空間
內建雲端伺服器，支援智慧手機及平板檔案分享
優質家長監控管理，輕鬆過濾網站並安排上網時間
3G/4G隨插即用，還支援WiMAX及智慧手機



300
Mbps

產品特色

- ★ 11n同步雙頻無線智慧網路，向下相容a/b/g
- ★ 2.4GHz和5GHz自動偵測及頻段切換，極速編網Smart300Mbps
- ★ 獨家功率放大設計，讓5GHz的無線訊號範圍也能輕鬆達百坪大空間
- ★ 支援雲端儲存功能，輕鬆連結iPhone、iPad即時分享
- ★ 家長監控管理功能，可自行過濾網站並安排小孩上網時間
- ★ 3G/4G隨插即用，還可支援家用寬頻、公共熱點及WiMAX
- ★ 可連接iPhone、HTC等智慧型手機，分享無線網路
- ★ 無線On/Off排程，可管理無線連線定時自動開關
- ★ 遠端喚醒功能，可直接從遠端透過網路將其開機，省電又方便
- ★ 透過VLAN技術，不會互相干擾且有保密功能
- ★ 領先業界率先採用多重節能技術，省電達80%

智慧無線 N速同步雙頻

傻多最新推出智慧無線 N速同步雙頻分享器採用最新11n同步雙頻無線智慧技術，可同時使用2.4GHz及5GHz兩個頻段並自動偵測使用頻段及切換。兩支高增益天線搭配獨家功率放大設計，無線訊號範圍及穿透力同步提昇，在5GHz的無線訊號範圍也能達到百坪大空間。支援雲端儲存功能，輕鬆連結iPhone、iPad隨時存取檔案、音樂、影片。優質家長監控管理，讓您可以掌握小孩上網時間並過濾網站。另外，除了連接一般傳統的ADSL、光纖、有線電視寬頻外，更可支援WiFi熱點、行動寬頻及多款iPhone、HTC等智慧手機。

● 規格：

- 標準：IEEE 802.11a/b/g/n
- 無線頻率：2.4GHz&5GHz
- 無線速率：300Mbps (150Mbps+150Mbps)
- WAN廣域網路連接：3G/4G/WiMAX, 智慧型手機, WiFi, 乙太網路(xDSL/Cable)
- 3G/4G類型：UMTS/HSDPA/HSUPA, CDMA2000, TD-SCDMA
- 智慧型手機支援系統：iOS, Google Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian, Bada
- 乙太網路/WiFi類型：Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP
- 使用模式：Router / AP / WiFi AP
- WAN廣域網路連接埠：10/100 Mbps RJ45 *1
- USB連接埠：USB 2.0 *1(3G/4G/WiMAX網卡, 智慧型手機, 硬碟連接)
- LAN區域網路連接埠：10/100 Mbps RJ45 *4
- 硬碟格式：FAT32, EXT3, NTFS
- 最大硬碟支援容量：2TB
- 智慧節能：符合IEEE 802.3az規範, 支援Green AP
- 無線安全：WEP64/128bit, WPA, WPA2, WPA2 Mixed
- WPS按鈕 (WiFi Protected Setup)：PBC/PIN
- 天線：3dBi*2(可拆式)
- 防火牆：Port/IP/MAC/URL 過濾, 內建SPI, Anti-Dos防火牆
- 電源：AC輸入100~240V, DC輸出12V 1A
- 尺寸：145mm(長)* 90mm(寬)* 32mm(高)
- 重量：181.2g
- 支援作業系統：Windows, MAC OS X 10.4以後版本, MAC OS X LION, Linux 2.6.x以後版本

- ▶ 智慧無線同步雙頻，2.4GHz和5GHz自動偵測及頻段切換。獨家功率放大設計，讓5GHz的無線訊號範圍也能達百坪大空間。

100坪大空間專用



- ▶ 支援所有網路分享，包括ADSL/Cable/光纖傳統寬頻·3G/4G/WiMAX·WiFi熱點·智慧手機

